



Digital-BOX Schwaiger DCR 700 CXCI Suchanleitung

1. Drücken Sie die Taste Menü
2. Wählen die den Punkt Installation und drücken Sie mit die Pfeiltaste nach Rechts
3. Wählen Sie Suchlauf Kabel und bestätigen Sie mit „OK“
4. Hier können Sie die Einstellungen so belassen wie sie sind. Starten Sie jetzt mit der roten Taste auf Ihrer Fernbedienung den Suchlauf.
5. Es öffnet sich ein Fenster mit dem Hinweis „Änderungen speichern“ - bestätigen Sie mit „ja“
6. Drücken Sie danach 2 x die Taste Exit - der Suchlauf ist nun abgeschlossen!

Damit die automatische Senderreihung bei der Digital-Box nach unserer Programmliste durchgeführt wird, muss ein Software-Update durchgeführt werden. Sie können mit Ihrem Receiver gerne zu uns ins Geschäft kommen - wir erledigen dies gerne für Sie. Wir spielen das Update ein und führen den Sender-suchlauf durch. Sie müssen Ihre Box dann nur mehr zu Hause anschließen.

Sie können das Update auch gerne selbst durchführen.

Kommen Sie mit einem leeren USB Stick (es reicht eine Speckerkapazität von 2 GB) zu uns ins Geschäft - Wir spielen dann das Update auf den Stick.

Nun gehen sie wie folgt vor:

1. Stecken Sie den USB-Stick mit dem Update bei Ihrer Digital-Box an.
2. Drücken Sie die Taste „Menü“
3. Wählen Sie den Punkt Installation und drücken Sie mit der Pfeiltaste nach Rechts
4. Wählen Sie Software Aktualisierung
5. Wählen Sie „update_main_def..... und bestätigen Sie mit „OK“. Das Update startet nun.
Die Box startet neu hoch. Den USB-Stick nicht entfernen!
6. Uhrzeit einstellen.
7. Warten bis Anbieter (Schaffelhofer KTV) erscheint und diesen dann auswählen.
8. Nun den Suchlauf starten. Folgen Sie der Anleitung von 1 bis 6, für die Schaiger Digital-Box, wie oben angeführt!
9. Nach erfolgreichem Suchlauf kann der USB-Stick entfernt werden.

